

## MICPAT-4



MICPAT-4 Selektywna 4-sterfowa stacja przywoławcza. Posiada elastyczny i giętki uchwyt oraz wysokiej jakości mikrofon pojemnościowy o kierunkowej charakterystyce. Umożliwia nadanie komunikatu przywoławczego do 4 stref jednocześnie. Jest stworzony do współpracy z matrycą ZONE 4. Istnieje możliwość pracy równoległej kilku stacji MICPAT – 4 za pomocą splitera RJ 45SPLIT. Ta stacja to bardzo proste rozwiązanie – można wybrać strefę gdzie chcemy nadać komunikat naciskając przycisk strefy od 1 do 4. Możemy również wysłać komunikat do wszystkich stref przyciskając przycisk ALL.

To jest przycisk typu „naciśnij i mów”. Pozostałe przyciski to przyciski dwustanowe. Podczas pracy przywoławczej uruchomienie konkretnej strefy sygnalizowane jest pomarańczowym podświetleniem, w tym czasie podłączone równoległe pozostałe stacje są zajęte. Przy podłączeniu kilku stacji przywoławczych MICPAT - 4 automatycznie rozpoznaje, czy stacja nie jest zajęta przez inny mikrofon. Kiedy przywołanie się kończy przyciski podświetlane są na kolor zielony. MICPAT – 4 i ZONE 4 to proste połączenie pozwalające na intuicyjne wykorzystanie w wielu aplikacjach.

### DANE TECHNICZNE

Szerokość	162 mm	Głębokość	115 mm
Wysokość	60 mm	Waga	550 gr
Aktywny	Tak	Charakterystyka kierunkowa	Jednokierunkowa
Przyciski	4 selektywne + wszyscy	Kontrolka	Jedna na przycisk, dwukolorowy
Nominalny poziom wyjściowy	2.05.2016	Pasma przenoszenia	80 Hz – 12 kHz
Impedancja znamionowa	50 Ω	Typ zasilania	Phantom
Strefy	4	Długość mikrofonu	275 mm
Długość przewodu	5 m	Złącze	RJ 45
Typ przewodu	CAT 5	Waga netto (kg)	0,7