

MICPAT-6



MICPAT – 6 to selektywna 6-strefowa stacja przywoławcza. Została stworzona specjalnie do współpracy ze wzmacniaczem miksującym MA 247. Możliwe jest równoległe połączenie kilku stacji przywoławczych z wykorzystaniem splitera RJSPLIT. Stacja przywoławcza połączona jest z wzmacniaczem miksującym MA 247 za pomocą kabla CAT5 i symetrycznego przewodu mikrofonowego. Maksymalna odległość to 100 metrów. MICPAT-6 nie można podłączać do sieci LAN i komputerów. Przy podłączeniu kilka stacji przywoławczych, MICPAT-6 automatycznie wykryje kolejną stację. Podczas pracy stacji kolor podświetlenia przycisków jest pomarańczowy po zakończeniu przywołania kolor zmienia się na zielony.

Ta stacja to bardzo proste rozwiązanie: wystarczy wybrać strefę, do której chce się nadać komunikat naciskając przycisk strefy 1 do 6. Można również wysłać komunikat do wszystkich stref wciskając przycisk ALL. To jest przycisk typu „naciśnij i mów”. Pozostałe przyciski to przyciski dwustanowe. Podczas pracy przywoławczej uruchomienie konkretnej strefy sygnalizowane jest pomarańczowym podświetleniem, w tym czasie podłączone równoległe pozostałe stacje są zajęte. MICPAT-6 i MA 247 zostały stworzone z naciskiem na łatwość instalacji i wygodę pracy instalatora.

DANE TECHNICZNE

Szerokość	162 mm	Głębokość	115 mm
Wysokość	60 mm	Waga	550 gr
Aktywny	Tak	Charakterystyka kierunkowa	Jednokierunkowa
Przyciski	6 selektywne + wszyscy	Kontrolka	Jedna na przycisk, wielokolorowy status
Nominalny poziom wyjściowy	2.05.2016	Pasma przenoszenia	80 Hz – 20 kHz
Impedancja znamionowa	50 Ω	Typ zasilania	Phantom
Strefy	6	Długość mikrofonu	275 mm
Długość przewodu	5 m	Złącze	RJ 45 + przewód mikrofonowy
Typ przewodu	CAT 5	Waga netto (kg)	0,8